

Handlampa HX



Armatyr och hållare är utförda i slagtålig polykarbonat. Handlampan har kraftfull LED som ljuskälla och den tänds automatiskt vid nätbortfall. Vid användning kan strålkastaren riktas både framåt och bakåt och då den har en magnetisk undersida och låg vikt så kan den t.ex. sättas på ställverksdörr för att underlätta arbetet.

BESKRIVNING

Handstrålkastare HX har Litiumbatteri för lång livslängd och säker drift. Vägghållare och adapter levereras med produkten.

Handlampa HX kan lysa med 100% ljus och har då ca 4 timmars batteridrift, 25% ljus för ca 10 timmars batteridrift eller för att blinka.

AUTOTEST (SC)


Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 5 timmar vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

MONTAGESÄTT

På vägg.



Handlampa HX



ART. NR	TYP NR	DRIFTTID	EFFEKT	DRIFT
0100540	HX	4h/10h	4,0 W	7,4V/1,6Ah Li-Ion

ART. NR	TYP NR	TILLBEHÖR
0100511	12V	Adapter för laddning i 12V uttag.

AVSTÅND	LJUSSTYRKA
1m	5100 lux
2m	1100 lux
3m	525 lux
4m	415 lux
5m	320 lux
10m	100 lux

MÅTT (mm)

